

# 619A SERI DIJITAL MULTIMETRE DATASHEET



Aneng 619A Dijital Multimetre 6000 LCD ekran sayımlı çok fonksiyonlu, otomatik kademe deęişim özellikli bir dijital multimetredir. 2 adet GR2032 pil ile çalışır.

Model	619A
Renk	Kırmızı
Otomatik Kapanma	Evet
Düşük Pil Uyarısı	Evet
Batarya	GR2032 x 2
Ağırlık	123gr
Boyutlar	133 x 67.8 x 17.8mm

## Ölçüm Özellikleri

- DC/AC Voltaj Ölçümü
- DC/AC Akım Ölçümü
- Kapasite Ölçümü
- Diyot Testi
- Direnç Ölçümü
- Frekans Ölçümü
- True RMS
- Süreklilik
- NCV Sensör

## Ölçüm Aralıkları

DC Akım	6000uA/60mA/600mA $\pm(1.2\% + 5)$
AC Akım	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6000uA/60mA/600mA <math>\pm(1.5\% + 5)</math></li></ul>
DC Gerilim	60mV/600mV/6V/60V/600V $\pm(0.5\% + 3)$
AC Gerilim	60mV/600mV/6V/60V/600V $\pm(1.0\% + 3)$
Direnç	<ul style="list-style-type: none"><li>• 600<math>\Omega</math>/6k <math>\Omega</math>/60k <math>\Omega</math>/600k<math>\Omega</math> <math>\pm(1.0\% + 5)</math></li><li>• 6M <math>\Omega</math>/60M<math>\Omega</math> <math>\pm(1.5\% + 3)</math></li></ul>
Kapasitans	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF <math>\pm(4.0\% + 5)</math></li><li>• 6mF/60mF <math>\pm(5.0\% + 5)</math></li></ul>
Frekans	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz <math>\pm(1.0\% + 5)</math></li><li>• 10MHz/1 ~ 99% <math>\pm(3.0\% + 5)</math></li></ul>

## Paket İçeriği

- 1 x Multimetre
- Test Uçları
- 1 x Kullanım Kılavuzu
- 1 x Çanta