

TOOLFIX TF 104

DİJİTAL ÖLÇÜ ALETİ



Açıklama

AC / DC GERİLİM

AC / DC AKIM

DİRENÇ

SÜREKLİLİK

DİYOT

KAPASİTANS

SIKLIK

GÖREV DÖNGÜSÜ

REL

EKSTRA FONKSİYONLAR:

DÜŞÜK BATARYA UYARISI

OTOMATİK KAPANMA

OTOMATİK ARALIK

ARKA IŞIK

Teknik Özellikler

Aralık	Doğruluk
DC gerilimi	
400.0mV / 4.000V / 40.00V	$\pm (0,5\% + 4)$
400.0V / 1000V	$\pm (0,8\% + 4)$
400.0mV / 4.000V / 40.00V / 400.0V	$\pm (1,2\% + 4)$
Alternatif akım voltajı	
400.0mV / 4.000V / 40.00V / 400.0V	$\pm (1,2\% + 4)$
750V	$\pm (1,5\% + 4)$
DC Akım	
40.00mA / 400.0mA / 4.000A / 10.00A	$\pm (1,5\% + 4)$
AC akım	
40.00mA / 400.0mA / 4.000A / 10.00A	$\pm (2,0\% + 4)$
Direnç	
400.0 Ω / 4.000k Ω / 40.00k Ω / 400.0k Ω / 4.000M Ω	$\pm (0,8\% + 4)$
40.00M Ω	$\pm (2,0\% + 4)$
Kapasite	
4.000nF	$\pm (5,0\% + 20)$
40.00nF / 400.0nF / 4.000 μ F / 40.00 μ F / 200.0 μ F	$\pm (3,5\% + 4)$
Sıklık	
99.99Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz /	$\pm (0,1\% + 2)$
999.9kHz / 9.999MHz	$\pm (0,1\% + 2)$
Görev döngüsü	
1%-99%	$\pm (0,1\% + 2)$
Diyot / Süreklilik	● / ●

Özellikleri

Otomatik aralık

Veri tutma

Arka ışık

Düşük pil uyarısı

Otomatik kapanma

Bağıl Ölçüm

Genel	
Güç kaynağı	2 x 1.5V AAA pil
Boyut	130 * 65 * 32 mm
Ağırlık	114 g