

TOOLFIX TF 603

DİJİTAL ÖLÇÜ ALETİ



Teknik Özellikler	
Aralık	Doğruluk
DC gerilimi	
19.999mV / 199.99mV / 1.9999V / 19.999V / 199.99V / 1000V	$\pm (0,05\% + 3)$
Alternatif akım voltajı	
19.999mV / 199.99mV / 1.9999V / 19.999V / 199.99V / 750V	$\pm (0,3\% + 3)$
DC Akım	
199,99 μ A / 1999,9 μ A	$\pm (1,2\% + 3)$
19.999mA/199.99mA/1.9999A/10.000A	$\pm (1,2\% + 3)$
AC akım	
199,99 μ A / 1999,9 μ A	$\pm (0,8\% + 3)$
19.999mA/199.99mA/1.9999A/10.000A	$\pm (0,8\% + 3)$
Direnç	
199,99 Ω	$\pm (0,5\% + 3)$
1.9999k Ω / 19.999k Ω / 199.99k Ω	$\pm (0,2\% + 3)$
1.9999M Ω /19.999M Ω	$\pm (1,0\% + 3)$

199.99MΩ	± (2,5% + 5)
Kapasite	
9.999nF	± (5.0% + 20)
99.99nF / 999.9nF / 9.999μF / 99.99μF / 999.9μF	± (2.0% + 5)
9,999 mF	± (5.0% + 5)
Frekans	
99.99Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz /	± (0,1% + 2)
999.9kHz / 9.999MHz	± (0,1% + 2)
Görev döngüsü	
1%-99%	± (0,1% + 2)
NCV	●
Diyot / Süreklilik	● / ●

Dijital Ölçü Aleti

AC / DC GERİLİM,

AC / DC AKIM

KAPASİTANS

FREKANS

GÖREV DÖNGÜSÜ

DİRENÇ

SÜREKLİLİK

DİYOT

REL

EKSTRA FONKSİYONLAR:

DÜŞÜK BATARYA UYARISI

ARKA IŞIK

TRUE-RMS

MAX / MIN

OTOMATİK KAPANMA

VERİ TUTMA

OTO / MANUEL ARALIK

Özellikleri

Otomatik / Manuel aralık

True RMS

Veri tutma

Arka ışık

Bağlı ölçüm

Düşük pil uyarısı

Otomatik kapanma