

UNI-T UT 203+

PENSAMPERMETRE



Açıklama		
AC Akım (A)	40A / 400A	$\pm(2.5\%+5)$
DC Akım (A)	40A / 400A	$\pm(2\%+3)$
AC Voltaj (V)	4V / 40V / 400V / 600V	$\pm(1\%+5)$
DC Voltaj (V)	400mV / 4V / 40V / 400V / 600V	$\pm(0.8\%+1)$
Direnç (Ω)	400 Ω /4k Ω /40k Ω /400k Ω /4M Ω /40M Ω	$\pm(1\%+2)$
Frekans	10Hz - 1MHz	$\pm(0.1\%+3)$
Sıcaklık ($^{\circ}$ C)	-40 $^{\circ}$ C ~ 1000 $^{\circ}$ C	
Ekran Sayısı	3999	
Oto. Aralık	EVET	
Diyot	EVET	
Buzzer	EVET	
Düşük Pil	EVET	
Data Tutma	EVET	
Full Icon Display	EVET	
DCV için Empedan Girişi	Yaklaşık 10M Ω	