

AN8000 SERI PRO DIJITAL MULTIMETRE DATASHEET



- Üretici Firma: ANENG
- Model: AN8000 PRO
- Ana Ölçümler: AC/DC Voltaj – AC/DC Akım – Direnç – Kapasitans – Diyot ve süreklilik testi – Frekans ve görev döngüsü
- Frenkans: 1HZ-10MHZ
- Kapasitans: 0.004nF – 200uF
- Geniş LCD Ekran
- Max ekran 4000 sayım
- Arka ışık, Veri tutma, Göreceli ölçüm, Polarite tanımlama, Düşük voltaj göstergesi, Otomatik kapama
- Otomatik aralıklar
- Paket içeriği: 1 Adet AN8000 Pro – Prob – Kullanım kılavuzu

Teknik Özellikler

Kapasite	0,004nF-200uF(±3,5%+4)
DC volt	400mV/4V/40V(±0.5%+4),400V/600V(±0.8%+4)
AC akım	400mV(±%1,5+4), 4V/40V/400V(±%1,2+4),600V(±%1,5+4)
DC akımı	40mA/400mA(±1.0%+4),10A(±1.5%+4)
AC akımı	40mA/400mA/10A(±2,0%+4,50-200Hz)
Direnç	400Ω/4K/40K/400K/4M(±0.8%+4),40MΩ(±2.0%+4)
Frekans	99.5/999.5/9.999k/99.99k/999.9k/9.999MHz (±%0.08+2)

Ölçüm modu	$\Delta\Sigma$ modu
Aşırı menzil göstergesi	OL
Çalışma ortamı	0~40°, bağıl nem < %80
Güç kaynağı voltajı	3V (AAA x2 Adet 1.5V) (Pil dahil değildir)
Görev döngüsü	%0,1 ila %99,9 (\pm %0,08+2)